

**SENSOR INALAMBRICO WL PIR****WL PIR con Rótula****WL PIR Fijo****DESCRIPCIÓN:**

El sensor WLPIR (Wireless Passive Infra Red) es un detector ambiental infrarrojo inalámbrico, que al no tener cables de conexión, permite una instalación rápida y por sobre todo estética, sin cañerías o cables a la vista.

**PRESENTACIÓN:**

Se presenta en dos modelos: Fijo y con Rótula.

El modelo Fijo se instala directamente sobre la pared y una vez instalado no tiene posibilidad de moverlo ó direccionarlo. El modelo con Rótula, tiene la posibilidad de que una vez instalado, se puede direccionar de izquierda a derecha, arriba o abajo, haciéndolo más práctico y muy versátil.

**GRAN AUTONOMÍA:**

Se alimenta con una batería de 9 volts y la duración de la misma sobrepasa los 12 meses.

**EXCELENTE ALCANCE:**

El alcance aproximado en el interior de una casa, en condiciones normales es de 50 metros.

**LED INDICADOR:**

Cada vez que el sensor capta movimiento o transmite, se enciende un Led de color rojo, pudiendo así verificar el funcionamiento y el estado de la pila.

**AJUSTES:**

El sensor WL PIR tiene en su interior 3 puentes removibles para ajustes, uno para la sensibilidad (mínimo 1/3 y máximo 4/4), otro para el Led y el tercero para hacer transmitir el sensor de manera fija (para pruebas o para grabarlo en la central).